

SYSTÈMES MOBILES DC/AC POWERBOX LITHIUM

3.0 kW - 120 Ah | 3.0 kW - 240 Ah

Opter pour la POWERBOX Lithium, c'est s'assurer la puissance en toute indépendance. Compacte et transportable pour alimenter vos équipements en tout lieu, la Powerbox peut être rechargée de nombreuses façons : alternateur du véhicule, chargeur de batterie, panneau solaire. Elle s'intégrera ainsi dans toutes les installations, pour un usage professionnel ou de loisir.



Nos Powerbox sont livrées avec chargeur, câbles, prises et accessoires.



	PBPRO3000-120	PBPRO3000-240
Puissance 230V nominale pointe	3000 W 6000 W	
Capacité d'énergie	120 Ah 1536 Wh	240 Ah 3072 Wh
Équivalence AGM	240 Ah	480 Ah
Durée de vie en cyclage	6000 cycles à 50 % - 4000 cycles à 80 % 2500 cycles à 100 %	
Recharges	Véhicule	Booster 40A
	Solaire MPPT	MPPT 40A
	Secteur ext.	20 A 40 A
Connectiques	230 V	2 x Prises 230 V - 1 prise Neutrik
	Anderson	2 x Prises Anderson 120 A
	USB (interrupteur)	1 x USB 3.0 + 1 x USB type C
	Allume-cigare	1 x prise
Dimensions Lxlxh (mm)	428 x 230 x 333	428 x 230 x 433
Poids (Kg)	28,5	41,8
indice de protection IP20 • certification UN38.3 • norme CE		

SIMPLICITÉ SÉCURITÉ


- Montage et démontage ultra-rapide
- Sécurisée par disjoncteur et coupe-batterie
- Protections contre les surcharges, décharges profondes et courts-circuits
- Contrôleur de batterie BT

UNE BOX PUISSANTE TOUT-EN-UN

- Batterie lithium LifePo4 120 ou 240 Ah
- Booster DC/DC Euro6
- Convertisseur pur sinus 3000 W
- Régulateur solaire MPPT
- Sorties AC, DC et USB
- Disjoncteur AC
- Commande à distance du convertisseur
- Contrôleur de batterie Bluetooth
- Sortie filaire 230 V sur Neutrik
- Bornes batterie 12 V


DE L'ÉNERGIE & DE LA PUISSANCE DANS TOUTES LES SITUATIONS


- Sans nuisance sonore
- Sans carburant
- Sans émission de CO₂



Affichage :

- Volt
- Watts
- Ampères heure
- Pourcentage
- Temps restant



 Vérifiez facilement votre autonomie

